

# دستگاه تستر کلید نشتی جریان

Multimetrix®

VT 35  
MADE IN FRANCE

مشخصات

حساسیت تشخیصی	10 تا 35 میلی آمپر
سطح ایمنی	CAT II
نوع بسته بندی	طلقی شفاف
ابعاد	85X56X31 mm
وزن	250 گرم

تست اتصال ارت، تست عملکرد RCD و RCCB، تست پلاریته، تشخیصی خطا در سیم کشی



تست کننده پریز ها، کلیدهای RCD/ELCB با حساسیت 10 میلی آمپر تا 35 میلی آمپر

- بررسی سریع سیستم سیم کشی با سوکت/پریزهای قالب اروپایی که در ایران نصب می گردد (ارت/زمین به بدنه - فاز و نول سوکتی)-تست پلاریته.
- عیب یابی سریع مدار. تست کلیه اتصالات بدون بازکردن مکانیزم تجهیزات. برخورداری از دید مهندسی. دقت عمل بالا. تجهیزاتی با تحمل عایقی بدنه 600 ولت بر اساس استاندارد.
- **ایمنی: بر اساس استاندارد IEC 61010- CAT II با ولتاژ 250 ولت .**
- **دارای تاییدیه رسمی اتحادیه اروپا CE CERTIFICATE**
- کالیبره شده در آزمایشگاه های معتبر اروپایی
- دارای پلاگ مناسب با پریزهای ایرانی **ساخت کمپانی Multimetrix فرانسه**

- 1 وصل سوکت دو پینه ( فاز و نول) به پریز ارت دار
- 2 فشردن دکمه تست
- 3 تزریق جریان با سوییچ چرخشی از 10 تا 30 میلی آمپر

## دستور العمل استفاده

1. اتصال دوشاخه دستگاه تستر به پریز مورد تست ( پریزهای خانگی با تحمل جریان 10 تا 16 آمپر )
2. بررسی حالت سه شاخص روی دستگاه (⊙) و اطمینان اتصالات صحیح در صورت روشن بودن هر سه
3. در صورت خاموش بودن یک، دو یا هر سه شاخص (○) ، بررسی وضعیت خطا با استفاده از جدول زیر
4. تصحیح خطا و تکرار مجدد تست

☺	⊙⊙⊙	کلیه اتصالات صحیح است
☹	⊙⊙○	اشکال: در اتصال هادی ارت
☹	⊙○○	اشکال: در جایابی هادی فاز و نول
☹	○⊙⊙	اشکال: در اتصال هادی نول
☹	○○⊙	اشکال: در جایابی اتصال هادی فاز و ارت
☹	○○○	اشکال: جک کردن کلیه اتصالات



ارسال رایگان به تمام نقاط ایرانی  
ارسال با پیک در تهران  
تحویل کالا درب شرکت

اطلاعات بیشتر ( دستورالعمل - کلیپ) در کانال تلگرامی

<https://telegram.me/rcdearthtester>

ارتباط با ما:

- دفتر فروش: تهران-خیابان ملاصدرا-خیابان شیراز جنوبی- بن بست لاله- پلاک 29 - واحد 3
- سایت شرکت: WWW.IKP-AUTOMATION.COM
- تلفن : 021-88217010 ( 10 خط )
- همراه : 09123123317

تستری جریانی